

marantz®



CINEMA 50

CINEMA 50 AV-Verstärker

9.4-Kanal Premium-Verstärker mit 110-Watt pro Kanal, Dolby Atmos, DTS:X und Auro-3D, 8K Ultra HD sowie HEOS® Built-in. Der CINEMA 50 ist ein leistungsstarker AV-Verstärker für das besonders anspruchsvolle Heimkino.

- **Detailreicher und mitreißender Klang für ein besonderes Hörerlebnis**
- **Schönes Design, passend zum satten, warmen Klang**
- **11.4 Processing und Vorverstärker für flexible Lautsprecher-Layouts**
- **110 Watt Verstärkung pro Kanal sorgen für lebensechte Dynamik**
- **Dekodiert Dolby Atmos, DTS:X Audio und Auro-3D**
- **Akustische Raumkalibrierung mit Audyssey MultEQ XT32**
- **Sechs HDMI-Eingänge und drei Ausgänge für Videos in höchster Auflösung**
- **Proprietäre analoge HDAM-Elektronik offenbart atemberaubende Details**
- **Attraktive neue HD-Bildschirmoberfläche sorgt für intuitive Einrichtung**
- **Vorverstärker-Ausgänge für alle Kanäle ermöglichen Verstärker-Upgrades**



The Most Musical Sound

CINEMA 50

Technische Informationen



Leistungsverstärker		
Anzahl der aktiven Kanäle		9
Ausgangsleistung (8 Ohm, 20 Hz–20 kHz, 0,08% Klirr, 2 Kanäle)		110 W
Diskreter Leistungsverstärker		Ja
Verstärkertopologie		Class AB
Current Feedback Topologie		Ja
Bi-Amping		Konfigurierbar (Front)
Mehrkanal-Surround-Technologien		
DTS		DTS HD Master, DTS:X, DTS Neural:X, DTS Virtual:X
Dolby		Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music, Dolby Surround
Andere		IMAX Enhanced, Auro 3D, 360 Reality Audio, MPEG H, Multichannel Stereo
Max. Anzahl der Verarbeitungskanäle (Vorverstärker)		11,4
Eingänge / Ausgänge		
Video	HDMI In / Out	6 / 3
	Multi-Room Video Out via HDMI	Ja
Audio	Analog In	5
	Phono (MM) In	Ja
	Digital In: Optisch / Koaxial	2 / 2
	Multi-Room Out: Analog	1
	VorverstärkerAusgänge	11,4
Andere	Subwoofer Ausgang	4 (unabhängig)
	Anzahl der Lautsprecheranschlüsse	11
	Lautsprecher A / B	konfigurierbar
	Multi-Room Lautsprecherterminal	konfigurierbar
	Fronteingänge	USB-A
USB Audio	Ja / Nein / Nein	
HDMI		
Anzahl der HDMI-Eingänge / 8k-fähig		6 / 6
HDCP 2.3 Support		Ja
HDMI Ausgänge: Haupt / Zone		2 / 1
HDMI Upscaling		1080p/4K to 8K
Max. Auflösung		1080p/4K to 8K
Audio-Rückkanal		eARC
Video-Dynamik-Bereich		HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR
ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-Through für Gaming		Ja
HDMI Pass-Through im Standby Modus		Ja
CEC		Ja
Auto LipSync		Ja
Leistungstechnologien		
Kupfer-beschichtetes Chassis		Ja
Ringkerntransformator		Ja
HDAM (Hyper Dynamic Amplifier Modules)		Ja
Pure Direct Modus		Ja
Gold-beschichtete RCA-Terminals		Ja
Clock Jitter Reducer		Ja
Akustik-/Raumkorrektur		
Audyssey		MultEQ XT32
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume		Ja / Ja
Audyssey LFC		Ja / Ja
Dirac Live Support		Ja
Variable Übernahmefrequenz		Ja
Optimiertes Bassmanagement		Ja

Audio Streaming		
HEOS Multi-Room und Streaming		Ja
AirPlay Audio Streaming		AirPlay 2
Internet Radio		TuneIn
Spotify		Spotify Connect
Tidal		Ja
Amazon Music HD		Ja
Andere Streaming Dienste		Amazon Music / Deezer / Napster / Soundcloud / Mood Mix
Room tested		Ja
Netzwerk Konnektivität		
Ethernet Anschlüsse		Ja
WLAN		Ja
Bluetooth		Ja
Bluetooth Transmitter		Ja
Smart Home Integration und Steuerung		
Sprachassistenten Vorbereitung		Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod / JoshAI
App für Smartphones & Tablets (iOS/Android)		Marantz AVR App
HEOS Multi-Room		Ja
HEOS Link Kompatibilität: IR / IP		Ja / Ja
Multi Room-Zonen		2
Quelle für Zone: HDMI / Opt, Koax. / Netzwerk, USB / Analog		2ch / 2ch / Ja / Ja
Ausgang für Zone: Lautsprecher / Vorverstärker		Ja / Ja
Steuerung Konnektivität		IP Control / RS232 Control / Web Control / App Control
IR Flasher In		Ja
Marantz Remote Bus		Ja
DC Trigger-Ausgang		1
HDMI Diagnostics		Ja
Sonstige		
Front-Display		Bullauge (OLED)
GUI Sprachen		9
Einstellungsassistent		Ja
Smart Select		4
ECO-Timer		Ja
Abschaltautomatik		Ja
Sleep-Timer		Ja
Allgemein		
Metallfront		Ja
System-Fernbedienung		RC-049SR
Leistungsaufnahme in W		680 W
Leistungsaufnahme kein Ton in W (ECO on / off)		60 W / 100 W
Standby-Leistungsaufnahme in W		0,2 W
CEC Standby-Leistungsaufnahme in W		0,5 W
Abmessungen (cm)	mit Antenne, vertikal: (B × T × H) ohne Antenne: (B × T × H)	44,2 × 40,4 × 23,5 44,2 × 40,4 × 16,5
Inhalt		Hauptgerät, Fernbedienung, Batterien, Kabelaufkleber, Schnellstartanleitung, Audyssey-Mikrofon, Mikrofonständer, zwei abnehmbare Antennen, Netzkabel
Gewicht		15 kg
EAN		0747192138677 (schwarz) 0747192138684 (silber-gold)

Design und Spezifikationen können von Marantz ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
www.marantz.com